
PL-20A LED 平板灯




产品规格

型号	PL-20A
功率	20W
色温	3300K-5600K
电压	15-18V
频道	16组(0-16)
组别	16组（0-9）（A-F）
净重	1000g
灯珠寿命	30000h/小时
调光范围	10%-100%
电池供电	7. 4V锂电池*2（NP-F系列）
电源供电	5. 5*2. 5DC电源口（15-18V　2-5A）
产品尺寸	290X290X45mm


注意事项

1、该设备不用于日常生活照明. 请不要连续工作6小时。
2、湿手不能触摸电源，以避免触电。
3、该装置禁止12岁以下的儿童操作。不要长时间盯着强光。
4、严禁曝晒和雨淋。
5、清理LED环形灯时要关闭开关，用干的或者微湿的布，不允许有任何化学物质或研磨剂。


产品规格



产品规格




01 电池槽　02 显示屏　03 指示灯　04 DC电源接口　05 开关
06 组别　07 频道　08 设置拨盘　09 声音　10 运行停止（开关）




7. 4V锂电池*2（NP-F系列）
电池另购


安装




松开锁定旋钮并将LED环形灯完全放置在灯架上。




插入电源适配器（专配15~18V　3~5A）




装入电池使用（电池另购）



“I”电池电源，“O”关闭电源，“II”适配器电源




操作界面



通过角度调节手柄将LED环形灯的角度调节到所需高度，然后固定。

使用方式





电源开关
按“I”打开电池电源
按“II”使用适配器电源
按“0”关闭电源



按 <RUN> 屏幕上出现“ ”的图标，LED灯亮


按 < > 屏幕上出现“ ”的图标，声音开启



旋转拨盘，调节灯亮度.



按下拨盘旋钮键屏幕上“5600K”图标闪烁，然后旋转拨盘旋钮键可以调节色温



按下<GP>键，屏幕上“GR:88”图标闪烁，然后旋转旋钮可以调节频道
按下<CH>键，屏幕上“CH:88”图标闪烁，然后旋转旋钮可以调节组别

产品保修卡

用户信息联

用户姓名：_____

用户电话：_____

用户回寄地址：_____

_____

用户产品需维修说明：_____

_____

以上信息请您工整填写，非常感谢您的支持。

经销商信息联

授权经销商（店名）：_____

联系电话：_____

产品型号：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

盖章：

以上信息请授权经销商工整填写，非常感谢您的支持。

维修记录

报修日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

故障及检查情况记录：_____

_____

维修工程师：_____

售后客户姓名：_____

售后客户电话：400-670-6700

回寄日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

回寄单号：_____

以上信息请您工整填写，非常感谢您的支持。